



## ΑΝΙΧΝ. ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 ΜΟΙΡ ΑΝΘΡΑΚΙ

EE821

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

### Λειτουργίες

- μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν μία μεμονωμένη μονάδα
- Με 2 λειτουργίες: ενεργοποίηση με βάση το χρόνο και φωτεινότητα ή λειτουργία παλμού

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz  
Ονομαστική τάση λειτουργίας U<sub>e</sub> 230 V

### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V~

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα μεταγωγής (ωμικό) max. 10 A

### Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με λαμπήρες φθορισμού χωρίς starter 290 W  
Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία) 1,2 W  
Ισχύς λαμπήρα πυράκτωσης 1500 W

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία
- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα

### Κάλυμμα, πόρτα

- με καλύμματα για τον περιορισμό του πεδίου ανίχνευσης

#### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230V +10% / -15%
------------------	------------------

#### Ανίχνευση

Εμβέλεια ανίχνευσης	16 m
Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης	8 m
Γωνία ανίχνευσης	140 °
Γωνία ανίχνευσης	140 °
	~ 16 m
Διάμετρος της περιοχής ανίχνευσης στο δάπεδο	16 m

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	Ξυλάνθρακας
-------	-------------

#### Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	2,5 m
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height	2,5 m

#### Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5/1000 Lux
Με ηλεκτρονικό ballast (EB)	580 W
Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	~ 5 ... 1000 lx

#### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	10 x 20 W
Με παράλληλη εξομάλυνση	290 W

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

- με LED ανίχνευσης και ένδειξη τρόπου λειτουργίας

#### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Λαμπτήρες αλογόνου 12 V	1500 VA
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	1500 W

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	επίτοιχο
Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m

- για επίτοιχη και επι οροφής τοποθέτηση, γωνιακή τοποθέτηση με αντάπτορες

#### Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης
Είδος επαφών	1W + ουδέτερο

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

#### Καλώδιο

- με είσοδο καλωδίων

#### Ρυθμίσεις

Ρύθμιση ευαισθησίας	Όχι
Εύρος καθυστέρησης χρόνου	5S, 15Min
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση	5 s ... 15 mn
- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης και χρονοκαθυστέρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση	

#### Πεδίο εφαρμογής

- με το υλικό στερέωσης

#### Εξοπλισμός

- Οριζόντια περιστρεφόμενο

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55
-----------------------	------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ... 55 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20 ... 60 °C

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά	Ανιχνευτές κίνησης