

Vimar - 16021.M - Απλός 1P 16AX φωτεινή ένδειξη 2M

Κωδικός	16021.M
Οικογένεια	Idea / Μηχανισμοί / Βασικοί μηχανισμοί εντολών
Περιγραφή	Απλός 1P 16AX φωτεινή ένδειξη 2M
εκτεταμένη περιγραφή	Διακόπτης απλός 1P 16 AX 250 V~, φωτεινός με ενδεικτική λυχνία, γκρι - 2 modules. Παραδίδεται χωρίς λυχνία
Κατάσταση Προϊόντος	3 - Προϊόν διαχειριζόμεν
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	20 NR



Εμπορικά σήματα

- 01. IMQ - Ιταλία (download)
- 04. NF - Γαλλία
- 05. SEV - Ελβετία
- 09. VDE - Γερμανία
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία
- 15. CCC - Κίνα
- 19. NOM - Μεξικό
- 20. IRAM - Αργεντινή
- 23. INMETRO - Βραζιλία
- 28. NSW / RCM - Αυστραλία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα (download)
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ (download)

Τεχνικά δεδομένα

Class group: Domestic switching devices

Class: Switch

Wiring system: Off switch 1-pole

Method of operation: Rocker/button

Assembly arrangement: Modular device for domestic switching devices

Number of modules (module syst): 2,00

Push button switch: Yes

Number of rockers: 1,00

Mounting method: Flush mounted (plaster)

Type of fastening: Engage (snap)

With mounting plate: No

Material: Plastic

Material quality: Thermoplastic

Halogen free: Yes

Surface protection: Untreated

Type of surface: Matt

Colour: Grey

RAL-number (akin): 7.015,00

Illumination: Optional

Function lighting: Control and orientation

Type of lighting: Not included

Suitable for degree of protect: IP40

Nominal voltage: 250,00 v

Nominal rated current: 16,00 A

Feedback-signal contact: No

Connection type: Screwed terminal

Washing machine switch: No

Width of device: 48,80 mm

Height of device: 50,10 mm

Depth of device: 36,50 mm

Built-in depth: 23,30 mm

Συσκευασίες



8 007352 096929

Κωδικός 8007352096929
Ποσότητα 1 NR
Διαστάσεις 5,1x4,3x5,3 [cm]
Βάρος 37,8 [g]



8 007352 096936

Κωδικός 8007352096936
Ποσότητα 20 NR
Διαστάσεις 26,9x11,6x9 [cm]
Βάρος 843,73 [g]

Κοινή χρήση



Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. όροι χρήσης.