



BS-536 Κομβίο (μπουτόν) πυρανίχνευσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BS-536

Τάση τροφοδοσίας	10 - 30 V DC
Κατανάλωση σε ενεργοποίηση	20 - 30 mA
Κλάση προστασίας	IP 20
Κατασκευάζεται σύμφωνα με	EN 54-11, EN 50082-1, EN 61000-3-2 EN 61000 -3-3
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας	0 μέχρι 60 °C
Υγρασία	εώς 95% σχετική υγρασία
Διαστάσεις	100x100x60mm
Βάρος	180gr.
Εγγύηση	2 χρόνια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρόκειται για μπουτόν τα οποία ενεργοποιούν το σύστημα πυρανίχνευσης χειροκίνητα. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε συνεργασία με τους ανιχνευτές. Η λειτουργία τους είναι πολύ απλή. Αρκεί να πιέσετε το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα και το μπουτόν ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης. Στην περίπτωση αυτή το προστατευτικό κάλυμμα δεν σπάει αλλά μπορείτε να το επαναφέρετε στην αρχική του θέση με το πλαστικό κλειδί. Έτσι μπορείτε να κάνετε τη δοκιμή του μπουτόν για τη σωστή λειτουργία του χωρίς να καταστρέφεται το τζάμι του σε κάθε έλεγχο και συντήρηση του συστήματος.

Χρησιμοποιείται αφού έχει αρχίσει η πυρκαγιά ώστε να ενημερωθούν όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο. Σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετείται απαραίτητα ένα δίπλα στον πίνακα ελέγχου και τα υπόλοιπα κυρίως σε διαδρόμους και κοντά στις εξόδους του καλυπτόμενου χώρου.

Τρόπος σύνδεσης και τοποθέτησης

Το μπουτόν περιέχει εσωτερικά μία τετραπολική κλέμμα με ενδείξεις IN και OUT. Η σύνδεσή του γίνεται απ'ευθείας στην ζώνη του πίνακα ανεξάρτητα απο πολικότητα.

Όταν σε κάποια ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα τότε συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους. Αν στην ίδια ζώνη υπάρχουν και ανιχνευτές τότε συνδέονται παράλληλα και με τους ανιχνευτές της συγκεκριμένης ζώνης.

Όταν το τελευταίο παρελκόμενο της ζώνης είναι μπουτόν τότε πρέπει σ' αυτό να τοποθετηθεί και η αντίσταση που αφαιρέθηκε απο τη ζώνη του πίνακα.

Κατα την τοποθέτησή τους πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μην υπερβαίνει τα 30 μέτρα και να βρίσκονται σε ευδιάκριτα σημεία σε ύψος περίπου 1,4 μέτρα από το δάπεδο.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η σύνδεση δύο μπουτόν και ενός ανιχνευτή σε κάποια ζώνη ενός πίνακα με τοποθέτηση και της αντίστασης της ζώνης στο τελευταίο μπουτόν.

